

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-578d-centrala-sterujaca-790922-p-4573.html>



Faac 578D centrala sterująca 790922

Cena brutto	1 239,00 zł
Cena netto	1 007,32 zł
Cena poprzednia	1 462,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	790922
Kod producenta	578D
Producent	FAAC

Opis produktu

Faac 578D centrala sterująca 790922

Centrala sterująca Faac 578D.

Specyfikacja techniczna:

Producent: FAAC

Napięcie zasilania: 230 V AC (+6%-10%) 50(60) Hz

Maks. pobór mocy: 10 W

Maks. moc silnika: 1 000 W

Maks. obciążenie wyjścia: 0,5 A

Programowanie: 3 klawisze (+, -, F) oraz wyświetlacz, tryb „podstawowy” i „zaawansowany”

Sygnalizacja statusu: Na wyświetlaczu

Logika pracy: Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna (S), półautomatyczna z wejściem "Otwórz" i "Zamknij" (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)

Funkcje programowalne: Logika, czas pauzy, siła ciągu, kierunek otwierania/zamykania, maks. siła ciągu na początku ruchu, hamulec, fail-safe - bezpieczny w razie awarii, wstępne świecenie lampy ostrzegawczej, lampka kontrolna, wyjście czasowe, zamek elektryczny przy otwieraniu i zamykaniu, logika do urządzeń zabezpieczających przy otwieraniu i zamykaniu, enkoder, ochrona

przeciwnieciowa, spowolnienie, czas częściowego otwarcia, czas pracy, żądanie przeglądu, licznik cykli

Czas pracy: Programowalny (od 0 do 4 min)

Czas przerwy: Programowalny (od 0 do 4 min)

Siła ciągu: Regulacja na 50 poziomach

Wejścia: Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zabezpieczenie przy otwieraniu, zabezpieczenie przy zamykaniu, zatrzymanie awaryjne, listwa krawędziowa, zasilanie + uziemienie, wyłączniki krańcowe otwierania i zamykania, enkoder

Wyjścia: Lampa ostrzegawcza, silniki, zasilanie akcesoriów 24 V DC, lampka kontrolna 24 V DC, wyjście czasowe, kontrola zamka elektrycznego, sygnalizacja semaforowa, fail-safe

Szybkoszłącza: 5-pinowe dla radiodbiorników RP/DEKODERÓW

Bezpieczniki: F1 = F 5 A, F2 = T 800 mA

Temperatura otoczenia podczas pracy: -20°C ÷ +55°C

Kompatybilność obudowy: Mod. E - L - LM

Zestaw Zawiera

-Faac 578D centrala sterująca 790922 x 1 szt

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC

-instrukcja w języku polskim

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.